BALASTRO ELECTRÓNICO 2x75 W T12 120-127V~

Encendido Instantáneo
Para lámparas Slimline T12

N1630-1 REL275N73M


Tipo de lámpara	No. de lámparas	Watt lámparas	Temp. de arranque (°F/°C)	Volts	Corriente de línea (A Rcm) (± 10%)	Potencia de línea (Watt)	THD (Máx.)	Factor de Potencia
F72T12	1	55	50/10	120-127	0.36 A	42.2	<30	0.92
F72T12	2	55	50/10	120-127	0.57 A	68.5	<30	0.95
F96T12	1	75	50/10	120-127	0.42 A	50.8	<30	0.96
F96T12	2	75	50/10	120-127	0.69 A	84.5	<30	0.97
F96T12/ES	1	60	50/10	120-127	0.35 A	41.4	<30	0.93
F96T12/ES	2	60	50/10	120-127	0.59 A	71.2	<30	0.96

Balastro ahorrador

Nivel de sonido: A


Garantía: 5 años

Piezas por caja: 30 pz




DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

2 lámparas



1 lámpara



Longitud (L)	Ancho (W)	Alto (H)	Montaje (M)
24.10 cm	3.3 cm	2.5 cm	22.6 cm
9.50”	1.3”	1.00”	8.90”

Philips Lighting Electronics North America - Mexico
Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México
Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032
lumisistemas@philips.com

www.lumisistemas.com