

## Inversor de Auto Ultracompacto de 200W con 2 Tomacorrientes de CA y 2 Puertos de Carga USB

NÚMERO DE MODELO: PV200CUSB



Cargue y/o alimente múltiples dispositivos electrónicos sobre la marcha en su auto, camión, bote o RV. El diseño compacto para portavasos ayuda a evitar que la unidad caiga o se deslice mientras su vehículo está en movimiento.

### General

El Inversor de 200W Ultracompacto para Auto PowerVerter® PV200CUSB proporciona 200 Watts de energía portátil para cargar y operar múltiples dispositivos en su auto, camión, bote o RV. Convierte energía de 12V CD en energía estándar de 120V CA para operar una amplia variedad de equipos electrónicos, como smartphones, laptops, tabletas, unidades GPS, juegos, televisiones portátiles, reproductores de DVD y reproductores de MP3, así como luces de baja potencia, accesorios de campismo, cargadores de baterías para pequeñas herramientas eléctricas operadas por batería y equipos móviles de oficina. Y para comodidad adicional, cabe perfectamente en el portavasos de su vehículo para ayudar a evitar que se vuelque o se deslice durante el viaje.

El PV200CUSB cuenta con 2 tomacorrientes de CA, un puerto USB de 2.1A y un puerto USB de 1.0A. Solo enchufe el conector de entrada de CD con su conveniente cable de 91 cm [3 pies] en el contacto para encendedor de cigarrillos de 12V de su vehículo, oprima el botón de encendido / apagado y la unidad está lista para operar. El switch iluminado de fácil lectura le permite conocer si el inversor está recibiendo energía de la batería.

Para evitar que agote la batería de su auto, el PV200CUSB se apaga automáticamente cuando el voltaje de entrada cae a 10V. Del mismo modo, la unidad se apagará también si se pone demasiado caliente (por ejemplo, porque sus dispositivos conectados excedan 200 watts). Un ventilador incorporado mantiene fresco el interior durante un uso prolongado. El resistente gabinete de plástico está diseñado para soportar los rigores del camino, campamentos, viajes de negocios y vacaciones familiares. No se requiere mantenimiento.

### Características

#### Alimenta y Carga Hasta 4 Dispositivos

- Convierte la alimentación de 12V CD de la batería a energía estándar de 120V CA
- Opera smartphones, laptops, tabletas, unidades GPS, juegos, TVs portátiles, reproductores de DVD, reproductores de MP3 y otros dispositivos electrónicos
- Cuenta con 2 tomacorrientes de CA, puerto USB de 2.1A y puerto USB de 1.0A.
- Entrega una salida de 200 Watts (continuos); 400 Watts (Máximos)

#### Fácil de Usar

- Encaja perfectamente en el portavasos de su vehículo para un comportamiento estable durante el viaje
- El enchufe de CD se conecta en el contacto del encendedor de cigarrillos de su auto, camión, bote o

### Destacado

- Carga múltiples dispositivos electrónicos en su vehículo.
- Cuenta con 2 tomacorrientes de CA, puerto USB de 2.1A y puerto USB de 1.0A.
- Encaja perfectamente en el portavasos de su vehículo
- Se enchufa en cualquier contacto de encendedor de cigarrillos
- Durable gabinete de plástico

### El Paquete Incluye

- PV200CUSB – Inversor de 200W ultracompacto para automóvil PowerVerter
- Información sobre la garantía
- Manual del Propietario

RV

- El interruptor iluminado de encendido/apagado indica que la unidad está recibiendo energía de la batería

**Construcción Premium**

- Resistente gabinete de plástico construido para soportar los rigores del viaje
- Ventilador integrado que mantiene fresco el interior durante un uso prolongado
- El apagado automático por bajo voltaje evita la descarga excesiva de la batería a 10V
- No requiere mantenimiento

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332187901
ENTRADA	
Tipo de Conexión de Entrada	Conexión de enchufe para encendedor de cigarrillos de 12VCC.
Compatibilidad de Voltaje (VCD)	12
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	3
Longitud del Cable de Alimentación (m)	0.91
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Salida de Onda Sinusoidal Pura	No
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)	120V
Tomacorrientes	(2) 5-15R
Capacidad de Salida Continua (Watts)	200
Capacidad de Salida Máxima (Watts)	400
Regulación de Frecuencia de Salida	60 Hz
Protección contra Sobrecargas	Fusible de entrada automotriz de 20A.
BATERÍA	
Voltaje CD del sistema (VCD)	12
CARGA	
Puertos de Carga / Amperes	(1) 1A; (1) 2.1A
FÍSICAS	



Powering Business Worldwide



Material de Construcción	Aluminio / lámina de metal.
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	7.28 x 3.15 x 5.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	18.50 x 8.00 x 12.70
Peso de Envío (lb)	1.08
Peso de Envío (kg)	0.49
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	6.772 x 3.937 x 2.776
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4,45 x 9,53 x 14,61
Peso de la Unidad (lb)	.878
Peso de la Unidad (kg)	0.40
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	RoHS
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 1 año

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.